

# **E-Lock**

## **MANUALE D'USO**

Istruzioni Originali

Versione: 1.0

Data: 19/04/2023

## Sommario

1.	Funzione E-Lock .....	4
	Generale .....	4
	E-Lock x .....	4

VERSIONE	DATA	MODIFICHE
1.0	19/04/2023	-


Qualsiasi informazione contenuta in questo manuale può essere modificata senza preavviso.

Questo manuale può essere scaricato liberamente dal sito Web: [www.eelectron.com](http://www.eelectron.com)

Esclusione di responsabilità:

Nonostante la correttezza dei dati contenuti all'interno questo documento sia stata verificata, non è possibile escludere la presenza di errori o refusi; Eelectron pertanto non si assume alcuna responsabilità a riguardo. Eventuali correzioni che si renderanno necessarie saranno inserite negli aggiornamenti di questo manuale.

Simbolo per informazione rilevante 

Simbolo di avvertimento importante 



## 1. Funzione E-Lock

Oggetti di comunicazione coinvolti:

"<E-Lock x> Contatto Porta"	1 Bit	CRT
"<E-Lock x> Ospite - Contatto Porta"	1 Bit	CRT
"<E-Lock x> Servizio - Contatto Porta"	1 Bit	CRT
"<E-Lock x> Abilita"	1 Bit	CW
"<E-Lock x> Contatto Catenaccio"	1 Bit	CRT

La funzione E-Lock permette il rilevamento dei dati di apertura/chiusura porte e la gestione di una stanza automatizzata KNX.

### Generale

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
<b>E-Lock - canale in ascolto</b>	11 ... 26
Definisce il canale Zigbee (associato alle serrature), rilevato dall'interfaccia E-Lock.	

### E-Lock x

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
<b>Funzione E-Lock</b>	disabilitato / abilitato
Con questo parametro è possibile abilitare l'oggetto a 1 bit "<E-Lock x> Abilita".	
<b>Nome porta</b>	
Identifica il nome della porta da gestire.	
<b>Numero porta</b>	0 ... 1048745
Definisce il numero associato alla serratura da gestire.	
<b>Abilita stato dopo download</b>	disabilitato / abilitato
Stabilisce se abilitare la funzione E-Lock dopo il download dell'applicazione.	
<b>Telegramma attivazione</b>	telegramma "0" / telegramma "1"
Definisce quale valore del telegramma a 1 bit attiva la funzione E-Lock.	

### CONTATTO PORTA

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
<b>Valore da inviare all'apertura</b>	nessuno off on
Definisce il valore inviato sull'oggetto "<E-Lock x> Contatto Porta" all'apertura della porta.	
<b>Valore da inviare alla chiusura</b>	nessuno off on
Definisce il valore inviato sull'oggetto "<E-Lock x> Contatto Porta" alla chiusura della porta.	
<b>Tempo per considerare la porta chiusa dopo l'apertura [min] (0=mai)</b>	0 ... 255
Definisce il tempo massimo che intercorre tra l'evento di apertura e di chiusura porta, trascorso il quale, viene inviato il messaggio di chiusura porta.	
<b>Considera evento di apertura alla chiusura</b>	no / sì
Abilitando questo parametro è possibile ricevere un messaggio di apertura porta associato all'evento di chiusura.	

### FUNZIONE CATENACCIO

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
<b>Funzione Catenaccio</b>	disabilitato / abilitato
Con questo parametro è possibile abilitare l'oggetto a 1 bit "<E-Lock x> Contatto Catenaccio".	
<b>Valore da inviare alla chiusura del catenaccio</b>	nessuno off on
Definisce il valore da associare al comando di chiusura porta.	
<b>Valore da inviare all'apertura del catenaccio</b>	nessuno off on
Definisce il valore inviato sull'oggetto "<E-Lock x> Contatto Catenaccio" all'apertura del catenaccio.	
<b>Ospite - valore da inviare all'apertura</b>	off / on
Definisce il valore inviato sull'oggetto "<E-Lock x> Ospite - Contatto Porta" all'apertura della porta.	
<b>Servizio - valore da inviare all'apertura</b>	off / on
Definisce il valore inviato sull'oggetto "<E-Lock x> Servizio - Contatto Porta" all'apertura della porta.	